

สปลิตเตอร์ใช้แยกสัญญาณทีวีและสัญญาณดาวเทียมคุณภาพสูงรองรับความถี่ 5 - 2400 MHz.

SPLITTER ONE PORT POWER PASS

(สปลิตเตอร์ไฟผ่านได้เฉพาะพอร์ต เอาต์พุต 1 แรงดันสูงสุด 24 VDC. 0.8 A.)



dBy-201S

Indoor Splitter 2 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss	Isolation Loss	Return Loss (In)	Return Loss (Out)
5 - 40 (MHz)	75 (Ohm)	3.5 dB	10 dB	10 dB	9 dB
40 - 1000 (MHz)	75 (Ohm)	4 dB	18 dB	12 dB	10 dB
1000 - 1750 (MHz)	75 (Ohm)	5.5 dB	18 dB	9 dB	9 dB
1750 - 2400 (MHz)	75 (Ohm)	6 dB	15 dB	9 dB	8 dB



dBy-301S

Indoor Splitter 2 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss	Isolation Loss	Return Loss (In)	Return Loss (Out)
5 - 40 (MHz)	75 (Ohm)	7 dB	12 dB	8 dB	8 dB
40 - 1000 (MHz)	75 (Ohm)	8 dB	20 dB	11 dB	11 dB
1000 - 1750 (MHz)	75 (Ohm)	10.5 dB	17 dB	10 dB	10 dB
1750 - 2400 (MHz)	75 (Ohm)	11 dB	15 dB	9 dB	9 dB



dBy-401S

Indoor Splitter 2 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss	Isolation Loss	Return Loss (In)	Return Loss (Out)
5 - 40 (MHz)	75 (Ohm)	7 dB	12 dB	8 dB	8 dB
40 - 1000 (MHz)	75 (Ohm)	8 dB	20 dB	11 dB	11 dB
1000 - 1750 (MHz)	75 (Ohm)	10.5 dB	17 dB	10 dB	10 dB
1750 - 2400 (MHz)	75 (Ohm)	11 dB	15 dB	9 dB	9 dB

SPLITTER ALL PORT POWER PASS

(สปลิตเตอร์ไฟผ่านได้ทุกพอร์ต แรงดันสูงสุด 24 VDC. 0.8 A.)



dBy-S2A

Indoor Splitter 2 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss	Isolation Loss	Return Loss (In)	Return Loss (Out)
5 - 40 (MHz)	75 (Ohm)	3.5 dB	10 dB	10 dB	9 dB
40 - 1000 (MHz)	75 (Ohm)	4 dB	18 dB	12 dB	10 dB
1000 - 1750 (MHz)	75 (Ohm)	5.5 dB	18 dB	9 dB	9 dB
1750 - 2400 (MHz)	75 (Ohm)	6 dB	15 dB	9 dB	8 dB



dBy-S3A

Indoor Splitter 2 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss	Isolation Loss	Return Loss (In)	Return Loss (Out)
5 - 40 (MHz)	75 (Ohm)	7 dB	12 dB	8 dB	8 dB
40 - 1000 (MHz)	75 (Ohm)	8 dB	20 dB	11 dB	11 dB
1000 - 1750 (MHz)	75 (Ohm)	10.5 dB	17 dB	10 dB	10 dB
1750 - 2400 (MHz)	75 (Ohm)	11 dB	15 dB	9 dB	9 dB



dBy-S4A

Indoor Splitter 2 way



Frequency Range (MHz)	Impedance	Insertion Loss	Isolation Loss	Return Loss (In)	Return Loss (Out)
5 - 40 (MHz)	75 (Ohm)	7 dB	12 dB	8 dB	8 dB
40 - 1000 (MHz)	75 (Ohm)	8 dB	20 dB	11 dB	11 dB
1000 - 1750 (MHz)	75 (Ohm)	10.5 dB	17 dB	10 dB	10 dB
1750 - 2400 (MHz)	75 (Ohm)	11 dB	15 dB	9 dB	9 dB

หมายเหตุ ไฟจะผ่านได้เฉพาะกรณีที่ไฟเข้าที่ PORT OUT และไฟจะออกที่ PORT IN เท่านั้น